

Proceso para actualizar el equipo DTV2000.

Este proceso describe el método de actualización por USB de los DTV2000, para que este proceso se realice correctamente hay que hacer 2 pasos de actualización llamados "Actualización" y "Reseteo".

Requerimientos:

Equipo DTV2000 a actualizar por USB.

El archivo "SMC7828.AP" adjunto en el mail, comprimido como "SMC7828.zip".

Debe poseer un Pen Drive (preferiblemente Kingston) con sistema de archivo FAT32 sin nada grabado en su interior.

Pasos previos

Descomprimir el archivo "SMC7828.zip" con algún compresor WinZIP o similar, esto generará un archivo "SMC7828.AP" que debe ser copiado a la raíz del pen drive.

Conecte su dispositivo DTV2000 y use el control remoto para ir a **Sistema>información** donde vera los siguientes datos del equipo.

Model: Coradir.

Versión del SW: AA19

Versión del HW: 01-0D-00-08

Fecha de lanzamiento: Oct 25 2010

Actualización

- Verifique que el equipo este apagado.
- Conecte el Pen Drive con el archivo "SMC7828.AP".
- Prenda el equipo.
- Presione EXIT para salir de la Guía de Instalación y acceder al Menú Principal.
- Una vez que el equipo encendió, presione con el control remoto "666666"
- El equipo se apagara y al encenderse nuevamente empezará a leer los datos del Pen Drive USB y mostrará una barra de progreso que indica que se está actualizando.

- Una vez terminado de actualizarse el equipo se reiniciará nuevamente y quedará en modo normal.

Reseteo (importante cumplir este paso después de actualizar)

Inmediatamente después de actualizar deberá ir a la opción **sistema>Reseteo por defecto** con el control remoto y al entrar allí le va a pedir una clave esta clave es "000000" (6 veces cero).

Al hacer este paso de reseteo el equipo queda completamente actualizado.

Verificación de actualización exitosa.

En su dispositivo DTV2000, use el control remoto para ir a **Sistema>información** donde vera los siguientes datos del equipo que son diferentes a los que se visualizaban anteriormente.

Model: Coradir.

Versión del SW: AB17

Versión del HW: 01-0D-00-08

Fecha de lanzamiento: Nov 24 2010